

iNNEKT ACS5

คู่มือการใช้งาน

รุ่น ZCAC55



1. การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

1. # รหัสผ่านอินเทอร์เน็ต ; รหัสผ่านอินเทอร์เน็ตคือ 881122
2. โฟลเดอร์จะโชว์ เป็นสีเขียว

2. การเปลี่ยนรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต

1. กด การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. กด 0
3. ใส่ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ ; สามารถตั้งได้ 6 หลัก
4. ใส่ รหัสผ่านซ้ำอีกรอบ

3. การเพิ่มผู้ใช้

1. กด การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. กด 5
3. ใส่ ลำดับที่ที่ต้องการตั้งตั้งแต่ 000 - 999
4. กด การแตะบัตร ; สามารถเพิ่มผู้ใช้ ได้ อย่างต่อเนื่อง

4. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ (เชื่อมต่อโดยการ; ใส่รหัสผ่าน)

1. กด การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. กด 3
3. ใส่ รหัสผ่านที่ต้องการ จากนั้นกด # ; สามารถตั้งรหัสผ่านได้ 4 หลัก

5. การลบผู้ใช้

1. กด การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. กด 7
3. ใส่ ลำดับที่ที่ต้องการลบหรือกด การแตะบัตรที่เครื่องอ่าน จากนั้นกด # ; สามารถลบผู้ใช้ ได้ อย่างต่อเนื่อง

6. การตั้งค่าเวลาการเชื่อมต่อ

1. กด การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. กด 2
3. ใส่ เวลาที่ต้องการให้ การเชื่อมต่อค้างไว้ ; สามารถใส่ เลขได้ 2 หลัก ตั้งแต่

7. การตั้งค่าการคืนค่าโรงงาน

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 86
3. รอจนไฟสีแดงดับไป

Wiring Diagram : ZCAC55

