

## เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกจะพบเมนูดังรูปด้านล่าง

1

3 STEPS EASY  
SETUP (OK?)

กดเครื่องหมาย ✓

2

SET DATE/TIME  
(OK?)

กดเครื่องหมาย ✓ เพื่อเช็คว่าวันที่ / เวลา

3

DATE SETTING  
01 JAN (<▲>OK)

กด ▲ ▼ เพื่อกำหนดวันที่และเวลา กดเครื่องหมาย ✓

4

SET 1 PHONE NUM  
FOR ALERT (OK?)

กดเครื่องหมาย ✓ และกำหนดเบอร์โทรแจ้งเตือน

5

SET PIN CODE  
....

กำหนดรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นกดเครื่องหมาย ✓

6

.EXIT SETUP  
REPEAT SETUP

เลือก Exit Setup กดเครื่องหมาย ✓


## วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์

PLEASE ADD AT  
LEAST ONE DEVICE












- Magnetic ให้ทำการกดปุ่ม Learn ด้านหน้าของอุปกรณ์
- PIR ให้ทำการกดปุ่ม Learn ด้านหน้าของอุปกรณ์
- Remote ให้ทำการกดปุ่ม Lock Arm

**อ่านให้จบ** ให้ทำการ Add อุปกรณ์ทีละตัวทั้งหมด ซึ่งแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อหน้าจอล CD จะแสดงโซนของอุปกรณ์ที่เราได้เชื่อมต่อ (แต่ละโซนจะคิดจากลำดับที่ทำการเชื่อมต่อ เช่นตัวแรกเราเชื่อมต่อคือ Magnetic ก็จะเป็น โซน 1 และอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นโซน 2, 3 ไปเรื่อยๆ) จากนั้นกดเครื่องหมาย ✓ **\*ห้ามกดเครื่องหมาย ✓ ถ้ายังเชื่อมต่ออุปกรณ์ชิ้นเซอร์รี่ไม่ครบ**

MOUNT DEVICES,  
SEE MANUAL

จากนั้นให้เลือก Exit Setup อีกครั้งจะเห็นหน้าจอล CD ขึ้นข้อความว่า Mount Devices , See Manual ให้กดปุ่ม  ที่อยู่บนตัวเครื่อง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้

## วิธีเชื่อมต่อ Siren

- หน้าจอล CD จะขึ้นว่า Alarm off  กด  ใส่รหัสผ่าน 4 หลักกดเครื่องหมาย ✓ 
- เลื่อนไปที่เมนู Devices กดเครื่องหมาย ✓  Program Siren กดเครื่องหมาย ✓ 
- จากนั้นให้ทำการเปิด Power ON ที่อุปกรณ์ไซเรน จะได้ยินเสียง "บีบๆ" และไฟวิงที่ตัวไซเรน
- จากนั้นให้กดปุ่ม Learn ที่อุปกรณ์ไซเรนจนกว่าจะได้ยินเสียง "บีบ"  จากนั้นให้เลือก Learn siren ที่หน้าจอล CD กดเครื่องหมาย ✓  จะได้ยินเสียง "บีบ" จาก ไซเรน  กด C ออกจากเมนูใช้งาน 
-  กดสอบโดยการกดปุ่ม  ถ้า Siren มีเสียงบีบๆ ตาม Panel แสดงว่าเชื่อมต่อ Siren สำเร็จ