

เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกจะพบเมนูดังรูปด้านล่าง

- | | |
|---|--|
| <p>1</p> <p>3 STEPS EASY
SETUP (OK?)</p> <p>กดเครื่องหมาย ✓</p> | <p>2</p> <p>SET DATE/TIME
(OK?)</p> <p>กดเครื่องหมาย ✓ เพื่อเชิ่วัน / เวลา</p> |
| <p>3</p> <p>DATE SETTING
01 JAN (<▲OK)</p> <p>กด < > เพื่อกำหนดวันที่และเวลา กดเครื่องหมาย ✓</p> | <p>4</p> <p>SET 1 PHONE NUM
FOR ALERT (OK?)</p> <p>กดเครื่องหมาย ✓ และกำหนดเบอร์โทรแจ้งเตือน</p> |
| <p>5</p> <p>SET PIN CODE
....</p> <p>กำหนดรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นกดเครื่องหมาย ✓</p> | <p>6</p> <p>.EXIT SETUP
REPEAT SETUP</p> <p>เลือก Exit Setup กดเครื่องหมาย ✓</p> |


วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์

PLEASE ADD AT
LEAST ONE DEVICE



- Magnetic ให้ทำการกดปุ่ม Learn ด้านหน้าของอุปกรณ์
- PIR ให้ทำการกดปุ่ม Learn ด้านหน้าของอุปกรณ์
- Remote ให้ทำการกดปุ่ม Lock Arm

อ่านให้จบ ให้ทำการ Add อุปกรณ์ทีละตัวทั้งหมด ซึ่งแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อหน้าจอ LCD จะแสดงโซนของอุปกรณ์ที่เราได้เชื่อมต่อ (แต่ละโซนจะคิดจากลำดับที่ทำการเชื่อมต่อ เช่นตัวแรกเราเชื่อมต่อคือ Magnetic ก็จะเป็น โซน 1 และอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นโซน 2, 3 ไล่ไปเรื่อยๆ) จากนั้นกดเครื่องหมาย ✓ ***ห้ามกดเครื่องหมาย ✓ ถ้ายังเชื่อมต่ออุปกรณ์ชิ้นเซอร์รี่ไม่ครบ**

MOUNT DEVICES,
SEE MANUAL

จากนั้นให้เลือก Exit Setup อีกครั้งจะเห็นหน้าจอ LCD ขึ้นข้อความว่า Mount Devices , See Manual ให้กดปุ่ม  ที่อยู่บนตัวเครื่อง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้

วิธีเชื่อมต่อ Siren

- หน้าจอ LCD จะขึ้นว่า Alarm off > กด  ใส่รหัสผ่าน 4 หลักกดเครื่องหมาย ✓ >
- เลื่อนไปที่เมนู Devices กดเครื่องหมาย ✓ > Program Siren กดเครื่องหมาย ✓ >
- จากนั้นให้ทำการเปิด Power ON ที่อุปกรณ์ไซเรน จะได้ยินเสียง "บีบๆ" และไฟวิ่งที่ตัวไซเรน
- จากนั้นให้กดปุ่ม Learn ที่อุปกรณ์ไซเรนจนกว่าจะได้ยินเสียง "บีบ" > จากนั้นให้เลือก Learn siren ที่หน้าจอ LCD กดเครื่องหมาย ✓ > จะได้ยินเสียง "บีบ" จาก ไซเรน > กด C ออกจากเมนูใช้งาน > กดสอบโดยการกดปุ่ม  ถ้า Siren มีเสียงบีบๆ ตาม Panel แสดงว่าเชื่อมต่อ Siren สำเร็จ

เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก-พบเมนูดังรูปด้านล่าง

- | | |
|--|--|
| <p>1</p> <p>3 STEPS EASY
SETUP (OK?)</p> <p>กดเครื่องหมาย ✓</p> | <p>2</p> <p>SET DATE/TIME
(OK?)</p> <p>กดเครื่องหมาย ✓ เพื่อเซตวัน / เวลา</p> |
| <p>3</p> <p>DATE SETTING
01 JAN (▲▼OK)</p> <p>กด ▲ ▼ เพื่อกำหนดวันที่และเวลา กดเครื่องหมาย ✓</p> | <p>4</p> <p>SET 1 PHONE NUM
FOR ALERT (OK?)</p> <p>กดเครื่องหมาย ✓ และกำหนดเบอร์โทรแจ้งเตือน</p> |
| <p>5</p> <p>SET PIN CODE
....</p> <p>กำหนดรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นกดเครื่องหมาย ✓</p> | <p>6</p> <p>.EXIT SETUP
REPEAT SETUP</p> <p>เลือก Exit Setup กดเครื่องหมาย ✓</p> |


วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์

PLEASE ADD AT
LEAST ONE DEVICE










- Magnetic ให้ทำการกดปุ่ม Learn ด้านหน้าของอุปกรณ์
- PIR ให้ทำการกดปุ่ม Learn ด้านหน้าของอุปกรณ์
- Remote ให้ทำการกดปุ่ม Lock Arm

อ่านให้จบ ให้ทำการ Add อุปกรณ์ทีละตัวทั้งหมด ซึ่งแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อหน้าจอ LCD จะแสดงโซนของอุปกรณ์ที่เราได้เชื่อมต่อ (แต่ละโซนจะคิดจากลำดับที่ทำการเชื่อมต่อ เช่นตัวแรกเราเชื่อมต่อคือ Magnetic ก็จะเป็น โซน1 และอุปกรณ์ต่างๆไปก็จะเป็นโซน 2, 3 ไล่ไปเรื่อยๆ) จากนั้นกดเครื่องหมาย ✓ ***ห้ามกดเครื่องหมาย ✓ ถ้ายังเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ไม่ครบ**

MOUNT DEVICES,
SEE MANUAL

จากนั้นให้เลือก Exit Setup อีกครั้งจะเห็นหน้าจอ LCD ขึ้นข้อความว่า Mount Devices , See Manual ให้กดปุ่ม  ที่อยู่บนตัวเครื่อง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้

วิธีเชื่อมต่อ Siren

- หน้าจอ LCD จะขึ้นว่า Alarm off  ใส่รหัสผ่าน 4 หลักกดเครื่องหมาย ✓ 
- เลื่อนไปที่เมนู Devices กดเครื่องหมาย ✓  Program Siren กดเครื่องหมาย ✓ 
- จากนั้นให้ทำการเปิด Power ON ที่อุปกรณ์ไซเรน จะได้ยินเสียง "บีบๆ" และไฟวิ่งที่ตัวไซเรน
- จากนั้นให้กดปุ่ม Learn ที่อุปกรณ์ไซเรนจนกว่าจะได้ยินเสียง "บีบ"  จากนั้นให้เลือก Learn siren ที่หน้าจอ LCD กดเครื่องหมาย ✓  จะได้ยินเสียง "บีบ" จาก ไซเรน  กด C ออกจากเมนูใช้งาน
-  กดสอบโดยการกดปุ่ม  ถ้า Siren มีเสียงบีบๆ ตาม Panel แสดงว่าเชื่อมต่อ Siren สำเร็จ