

คู่มือการปรับตั้ง OSD Menu Sony Effio

1. การเปลี่ยนภาษา

- ให้เลือกเมนู LANGUAGE จากนั้นให้ทำการเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ

2. การปรับชดเชยแสง (Back Light Compensation)

- Effio-E ให้เลือกเมนู BACKLIGHT จากนั้นให้ทำการเลือกเป็น BLC

- Effio-P ให้เลือกเมนู BLC/HLC จากนั้นให้ทำการเลือกเป็น BLC (สังเกตภาพที่ได้จะมีความสว่างมากขึ้น)

3. การปรับลดสัญญาณรบกวน (ลด Noise)

- ให้เลือกเมนู NR จากนั้นให้กดเข้าไปเพื่อปรับค่า N และ R (ถ้าเป็น Effio-P จะให้เลือกเป็น LOW-MIDLOW และ HIGH)

4. การปรับภาพในกรณีที่มีสีไม่ตรงกับความเป็นจริง (Auto White Balance)

- ให้เลือกเมนู WHITE BAL จากนั้นแนะนำให้ปรับเป็น ATW ซึ่งเป็นโหมดในการปรับสมดุลย์ของแสงโดยอัตโนมัติ หรือหากผู้ใช้งานต้องการปรับเองให้เลือกเป็น Manual WB ซึ่งสามารถปรับค่าต่างๆได้ด้วยตนเอง

5. การปรับให้บังแสงไฟจากหน้ารถ

- Effio-E ให้เลือกเมนู BACKLIGHT จากนั้นให้เลือกเป็น HLC (High Light Compensation)

- Effio-P ให้เลือกเมนู BLC/HLC จากนั้นให้เลือกเป็น HLC

*** วิธีทดสอบให้ลองหันกล้องไปทางหลอดไฟหรือในจุดที่มีแสงสว่างมากๆ โดยจะพบว่าหลอดไฟจะเป็นสีดำเนื่องจากถูกตัวกล้องปิดบังไว้

6. การเปิดฟังก์ชันย้อนแสง

- Effio-E ให้เลือกเมนู ATR จากนั้นให้เลือกเป็น ON โดยจะสามารถปรับระดับของการย้อนแสงได้ 3 ระดับคือ LOW MID และ HIGH

- Effio-P ให้เลือกเมนู WDR โดยสามารถปรับการย้อนแสงได้สามระดับคือ NORMAL LIGHT FULL และในแต่ละระดับผู้ใช้งานยังสามารถปรับ Contrast ได้อีกด้วย

*** หากเปิดฟังก์ชันย้อนแสงแล้วทำงาน ให้ผู้ใช้งานไปปิดฟังก์ชัน BLC และ HLC ในเมนู BACKLIGHT โดยเลือกให้เป็น OFF เนื่องจากฟังก์ชัน BLC และ HLC จะไม่สามารถทำงานพร้อมกับฟังก์ชันย้อนแสงได้

7.การคืนค่ามาตรฐานโรงงาน

-ในกรณีที่ต้องการล้างการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้อง ให้เลื่อนหาเมนู CAMERA RESET จากนั้นกดปุ่มที่สาย Control ตัวกล้องก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมอีกครั้ง